

access



KeyBox Basic. Smart løsning for enklere behov.

Basic-serien er basert på enkelhet og sikkerhet. Nøkkelskapene har et tastatur for å skrive inn koder og for programmering. Nøkkelskapet har en liten, grønn diode over tastaturet som viser at skapet er aktivt, og som blinker raskere når den er i service-modus. Nøkkelskapene er tilgjengelige i forskjellige modeller med 16, 32 eller 216 nøkkelkroker, eller alternativt med seks små rom.

Alle nøkkelskap kan utvides ved hjelp av utvidelsesskap, og opptil 15 skap kan kombineres fritt. Det betyr at det kan være 96 rom i ett nøkkeladministrasjonssystem, som alle styres ved hjelp av ett tastatur.



Se hele utvalget på
www.creone.com

Modeller for Basic.



9001 B

Basic-serie med én dør og 32 nøkkelkroker.
Utvendige mål: 350x280x85 mm
Vekt: 5,3 kg



9002 B

Basic-serien med to dører og 16 nøkkelkroker (åtte nøkkelkroker i hver dør).
Utvendige mål: 350x280x85 mm
Vekt: 5,3 kg



9006 B

Basic-serie med seks små rom.
Utvendige mål: 350x280x85 mm
Innvendige mål: 145x40x60 mm
Vekt: 5,3 kg



9006 B Stainless

Skap av rustfritt stål i Basic-serien, med seks små rom.
Utvendige mål: 350x280x85 mm
Innvendige mål: 145x40x60 mm
Vekt: 6,0 kg



9500 B

Basic-serie med én dør og 216 nøkkelkroker.
Utvendige mål: 746x730x140 mm
Vekt: 28 kg



Fakta og funksjoner.

Basic

- Tastatur for å angi koder og for programmering.
- 500 unike koder per skap.
- Kan utvides med opptil 15 skap fra Expansion-serien.
- Enkel tilkobling (230 V).
- Stål, 1,5 mm.
- Pulverlakkert.

Tilbehør (B)

- Batteribackup.
- Sett for fasadeinstallasjon.



Fleksible systemer sparer penger

Begynn med oppbevaring for noen få nøkler eller rom, og utvid når behovet øker. Basic og System kan utvides til opptil 96 rom koblet til et hovedskap.

Expansion

- Kan kobles til hovedskap fra B- og S-serien i valgfri kombinasjon.
- Kan styres direkte ved hjelp av en ekstern kortleser.
- Lås, elektromagnet 12 V.
- Pulverlakkert.
- Stål, 1,5 mm.

Tilbehør (E)

- Alarmkontakter.
- Sett for fasadeinstallasjon.